

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/kopulka-kamera-ip-h1140-vidos-ip-p-184714.html>



Kopułka kamera IP-H1140 - Vidos IP

Cena	592,74 zł
Cena katalogowa	750,30 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	IP-H1140
Kod EAN	5907281208024
Producent	Vidos

Opis produktu

Kopułka kamera IP-H1140 - Vidos IP

Sieciowa kamera kopułkowa IP-H1140 marki Vidos to mocne, kompaktowe urządzenie odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki zastosowaniu stopnia szczelności IP67.

Model IP-H1140 pozwala na uzyskanie zapis z maksymalną prędkością 20 kl/s w rozdzielczości 4Mpx, dzięki zastosowaniu przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego.

Kamera Vidos IP-H1140, jak pozostałe kamery również została wyposażona w szereg zaawansowanych funkcji, jak np. analiza i zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych miejsc obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji WDR (Wide Dynamic Range), ale również system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szумы w obrazie czy również maski prywatności.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonie lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm, stałogniskowa
- Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)
- Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka - TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 98° / wysokość 53,1° / diagonalny 114,7°
- Zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi - VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal / tworzywo sztuczne

-
- Klasa szczelności: IP67
 - Wymiary: Ø 110mm x 85,3mm (Ø4,3" x 3,4")
 - Waga: 320g (556g z opakowaniem)
 - Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
 - Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
 - Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

AKCESORIA

Puszka DP-137

Uchwyt montażowy DP-067

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM](#)