

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-rfid-zs50-vidos-p-184555.html>



Zamek szyfrowy z czytnikiem RFID ZS50 - Vidos

Cena	359,53 zł
Cena katalogowa	455,10 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	ZS50
Kod producenta	ZS50
Kod EAN	5907281203043
Producent	Vidos
Wysokość	15,5 cm
Szerokość	7,8 cm
Długość	2,2 cm

Opis produktu

Autonomiczny, elektroniczny zamek szyfrowy **ZS50** z wbudowanym czytnikiem RFID.

Bardzo efektowne wykonanie, posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z matowanego stopu aluminium.

Zamek charakteryzuje się niewielkimi wymiarami co pozwala na montaż na niewielkiej powierzchni.

Jak wszystkie nasze modele, szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie **UNIQUE 125 kHz**.

Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu.

W **ZS50** można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników.

Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu.

Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy). Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy.

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego.

Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy.

FUNKCJE:

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura dotykowa (przyciski ruchome podświetlane kolorem niebieskim)
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - **UNIQUE 125 kHz**
- Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 - max 10 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99 s lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygłe rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1 A/24 V)
- Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Czujnik antysabotażowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Zasilanie 12 - 24 VDC / 9 - 15 V AC

-
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80 mA
 - Pobór mocy w trybie pracy: 110 mA
 - Zakres temperatur pracy: -20°C / +50°C
 - Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1 A/24 V (2 wyjścia przekaźnikowe)
 - Zasięg czytnika RFID: ok. 5 cm (zależnie od użytego transpondera)
 - Klasa szczelności: IP65
 - Wymiary: 155 x 44 x 12 mm

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM